

## CENTRALE CONVENTIONNELLE VISION LITE



La gamme Vision Lite est formée des centrales compactes de 2,4,8 et 12 zones très faciles à utiliser et installer.

Compatibles avec une grande étendue de résistances de fin de ligne (de 2kg à 10kg) simplifiant le remplacement des anciens équipements. Permet de connecter jusqu'à 32 détecteurs par zone ou 10 déclencheurs manuels(EN54). La central dispose de 2 niveaux d'alarme par zone identifiable, des boutons indépendants pour mettre en/hors service chaque zone, et des borniers démontables pour faciliter l'installation. Permet de configurer deux retards avant l'activation des sirènes, un pour l'acquittement et l'autre pour le lever de doute. Pour faciliter la maintenance par une seule personne, l'accès au mode test de zone s'effectue par l'appui sur le bouton de réarmement pendant 3 secondes. Les zones peuvent être configuré avec vérification, c'est-à-dire l'alarme se produit lorsqu'il y'a réarmement puis confirmation se qui élimine les fausses alarmes.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

• Tension d'alimentation :	230Vac +/- 15% 50/60Hz	• temp. de fonctionnement :	-5°C a 45°C
• Batteries (non incluses :	2x12V/7Ah	• Humidité de fonctionnement :	5% a 95% HR
• Source d'alimentation :	28,5V/ 1,6A (VSN LT 2/4); 28,5V/ 2,4A (VSN LT 8/12)	• Coffret :	sans condensation IP30. Acier laqué
-Sortie Auxiliare 24V continue :	300mA max. (VSN LT 2/4); 600 mA max. (VSN LT 8/12)	• Couverture :	ABS résistant au feu
• Bornier de connexion :	1,5mm <sup>2</sup> démontables	• Poids:	3Kg (sans batterie)
• Relais Alarme générale:	NA ou NC, 1A max.	• Dimension en mm:	315 hauteur 380 largeur 100 profondeur
• relais dérangement générale:	NA ou NC, 1 A max.	• Approuver pour:	EN54/2 et EN54/4
• Sortie sirènes :	2 (Superviser 4K7Ω, 250 mA max.c/u)	• Certification CPD:	1134-CPD-086
• Resistance fin de ligne :	résistance 4K7Ω		

## VSN2-LT-FR

### CENTRALE CONVENTIONNELLE 2 ZONES



Centrale de détection incendie conventionnelle compacte à 2 zones. Fait la différence entre alarme provoqué par un détecteur ou un déclencheur manuel par zone. Jusqu'à 32 détecteurs ECO1000 par zone. Incorpore une source d'alimentation, 2 sorties sirènes supervisés, relais alarme générale, relais dérangement générale, voyants (feu, dérangement, service, erreur CPU ,hors service, en test, dérangement sortie sirène), retard configurable, sortie auxiliaire 24Vcc et indicateur de zone (alarme, dérangement, hors service, test).



Batteries non incluses

## VSN4-LT-FR

### CENTRALE CONVENTIONNELLE 4 ZONES

Centrale de détection incendie conventionnelle compacte à 4 zones  
Caractéristiques identiques a la MXP VSN2-LT.

## VSN8-LT-FR

### CENTRALE CONVENTIONNELLE 8 ZONES

Centrale de détection incendie conventionnelle compacte à 8 zones  
Caractéristiques identiques a la MXP VSN2-LT.

## VSN12-LT-FR

### CENTRALE CONVENTIONNELLE 12 ZONES

Centrale de détection incendie conventionnelle compacte à 12 zones  
Caractéristiques identiques a la MXP VSN2-LT.